

SEKUR FT

PHOTOCELLULES



FT32



FT22



FT42



FT42B

| CODE | DESCRIPTION |
|-------|--|
| FT32 | Paire de photocellules à usage extérieur et encastrable |
| FT22 | Paire de photocellules à usage extérieur pour pilier petit |
| FT42 | Paire de photocellules à usage extérieur, avec angle d'ajustement 180° pour pilier petit |
| FT42B | Paire de photocellules à usage extérieur, avec angle d'ajustement 180° pour pilier petit avec batterie |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | FT32 | FT22 | FT42 | FT42B |
|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | | | | | |
| alimentation | Vac (Vdc) | 12-24 (12-24) | 12-24 (12-24) | 12-24 (12-24) | 12-24 (12-24) |
| portée | m | 25 | 25 | 25 | 20 |
| consommation rx | mA | 27 | 27 | 27 | 35 |
| consommation tx | mA | 10 | 10 | 10 | 0,04 |
| courant max contacts relais | A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES | | | | | |
| degré de protection | IP | 54 | 54 | 54 | 54 |
| dimensions (L - P - H) | mm | 80 - 33 - 90 | 30 - 28 - 90 | 35 - 35 - 110 | 35 - 35 - 110 |
| température de fonctionnement | °C | -20 + 55 | -20 + 55 | -20 + 55 | -20 + 55 |

PLUS

Nouveaux circuits internes avec des performances optimisées

Fonction neige: en cas de aveuglements fréquentes la photocellule active un système d'adaptation temporaire pour éviter les faux signalisations

Deux gammes sélectionnables